

Návody pro světla řady TR

Dlouhým zmáčknutím tlačítka se světlo zapne/vypne.

Jednotlivým přepínáním lze listovat režimy svícení.

Funkce Memory: Světlo si pamatuje poslední používaný režim a při opětovném zapnutí jej automaticky zvolí.

Funkce Auto power save: při nízkém stavu baterie se světlo přepne do úsporného režimu automaticky.

Režim Auto on-off (TR200, TR300, TR350, TR500) a režim detekce brždění (TR200, TR350, TR500): pro přechod do tohoto režimu držte tlačítko vypnutého světla, dokud se světlo rychle nerozblíká (deaktivace obdobná), světlo se v tomto režimu automaticky vypne po dvou minutách stání a zapne se opětovnou vibrací, dále světlo detekuje brždění zvýšením intenzity světelného toku (mimo TR300).

Montáž světla TR20

Postupujte podle návodu na obrázku níže. O kroužek je kompatibilní se sedlovkami o průměrech 26-36 mm.



Montáž světla TR30

Obdobná montáž jako TR20. O kroužek je kompatibilní se sedlovkami o průměrech 26-36 mm. Pro využití 360° svícení volte mezi polohami na obrázku. Vlevo pro méně intenzivní neoslňující svícení a vpravo pro velmi intenzivní svícení.



Montáž světla TR50

Obdobná montáž jako TR20. O kroužek je kompatibilní se sedlovkami o průměrech 26-36 mm. Volte vhodné nastavení pro aero sedlovky.

Montáž světel TR (TR50 a vyšší modely)

1. Připevněte držák světla kroužkem, jak je znázorněno na obrázku.
2. Upevněte světlo do držáku.
3. Nastavte úhel sklonu pro nejlepší viditelnost.



Nabíjení světla

světlo	doba nabíjení [h]	nabíjecí kabel
TR20	2,0	Micro USB
TR30	1,3	Micro USB
TR50	2,5	Micro USB
TR100	5,5	USB C
TR200	5,5	USB C
TR300	2,8	Micro USB
TR350	4,5	USB C
TR500	4,5	USB C

Světlo během nabíjení bliká modře, souvislý modrý svit indikuje plné nabití světla.

Upozornění

Ujistěte se před každou jízdou, zda je světlo dobře upevněno.

Odejměte světlo při ponechání kola bez dozoru pro možný případ odcizení tohoto světla.

Pro dosažení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti Lithium-ion baterie je doporučeno:

1. Zkontrolujte stav baterie a nabijte ji před použitím světla.
2. Vyhněte se úplnému vybití a také přebití.
3. Skladujte světlo při pokojové teplotě.
4. Při dlouhodobém skladování nabijte světlo do 50 % každé tři měsíce.

Nerozebírejte světlo, nemodifikujte jej. Tímto jednáním přicházíte o záruku, toto jednání není bezpečné.

Nebezpečí

Obsahuje Lithium-ion/Lithium po baterii, nevkládejte světlo do ohně, může explodovat. Používejte pouze certifikované USB nabíjecí zařízení, použitím poškozeného nebo jinak vadně fungujícího USB adapteru může dojít ke vznícení. Ravemen není zodpovědný za žádné s tímto spjaté následky.

Záruka

Poskytujeme záruku 2 roky od doby zakoupení světla. Doplnky a jiné příslušenství postupují záruce v trvání jednoho roku od doby zakoupení. Pokud se objeví skrytá závada do 15 dnů od doby zakoupení, vraťte produkt na

místo, kde byl zakoupen a bude Vám nahrazen novým produktem stejného typu bez dalších poplatků.

Případy, kdy bude záruka zamítnuta

- bez přiložení originálního dokladu o zakoupení světla
- pro reklamaci běžných provozem způsobených povrchových vad a reklamaci normální ztráty kapacity baterie
- při neoriginální modifikaci, nesprávném používání nebo špatné údržbě